


ALADIN EnO Set 4 / Empfänger 1-Kanal + Funktaster

Empfänger 300611 + Funktaster 300130

Flextron ALADIN EnO Set 4 bestehend aus: 1x ALADIN Funktaster 1-fach, batterieles, im Design EDIZIOdue, inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // 1x ALADIN EnO Funk-Empfänger 1-Kanal, mit Nebenstellen-Eingang (für Taster/Schalter), zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Der Empfänger kann mit div. ALADIN-Sender individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parameter (bis 90 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dabei auf dem gleichen Kanal mehrere Sender auch mit unterschiedlichen Funktionen abgespeichert werden. Das Einlernen erfolgt auf einfache Weise über professionelle Drehschalter und Tasten. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausganges (1↓). Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Zum optimalen Funkempfang bei UP-Montage (1x1) verfügt der Empfänger über ein von Flextron neu entwickeltes Montagesystem. Ökologisch hergestelltes Gehäuse, aus 92% recykliertem Kunststoff. Herstellung in der Schweiz / Swiss Made



Artikelnummer:	Farbe:
300983	Taster: weiss / Empfänger: grün

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
2-Tasten-Funktion mit Ausschaltverzögerung
2-Tasten-Funktion mit Blinken (zB. Signalisation bei Türen)
1-Tasten-Funktion
1-Tasten-Funktion für Handsender
Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)
Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp) mit invertierendem Schalten
Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht (Zeiten: 2 - 120 min)
Sicheres Steuern von SPS mit Kurzzeiten: 1s / 5s / 30s
Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)
Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)
Bewegungsmelder als Voll-/Halbautomat (div. Werte)
Beschleunigungssensor (Multisensor)
Lichtsensoren / Feuchtesensoren (Multisensor)
Hotelcard-Schalter (div. Werte)
Szenen-Steuerung (Licht etc.)
Repeater-Funktion einstellbar
Reboot-Verhalten einstellbar (nach Spannungsunterbruch)
Mit Montagehalterung für besseren Funkempfang (zB. UP-Installation mit Blinddeckel)
Jede Funktion verfügt über div. Parameter (Zeiten, Werte, Wippenbelegung etc.)

Einsatzbereich:

Zur Funksteuerung mit zusätzl. Nebenstelle mit konventionellen Taster/Schalter (zB in Renovationen)
Beleuchtungssteuerung
Motoren- und Lüftersteuerung
Minuterie-Steuerung (Nachlaufzeiten)
Impulssteuerungen
Ansteuerung von DALI Touch DIM via Impuls (Steuern von 1 Gruppe)
Signalisation (zB. Blinken bei Türen / Hörbeeinträchtigung)
Ansteuerung von SPS etc.
Ansteuerung durch Sender mit/ohne Secure-Verschlüsselung (16 Sender)
Ansteuerung mit div. Sensoren

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean						
Spannungsversorgung:	230V~ / 50 Hz						
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W						
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontaktbelastung: max. 8 A ■ Motorenlast: 600 VA 						
Betriebstemperatur:	-20° bis +50° C						
Absicherung:	max. 13A						
Schutzklasse:	IP20						
Herstellung:	CH - Schweiz						
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 						
Zertifizierung:	KEMA-KEUR / CB / DEKRA / CE						
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010 						
Masse in mm (LxBxH/T):	<table border="1"> <tr><td>L</td><td>B</td><td>H</td></tr> <tr><td>48</td><td>44</td><td>25</td></tr> </table>	L	B	H	48	44	25
L	B	H					
48	44	25					
Montage:	Unterputz / Aufputz (Montageplatte inkl.)						
Einbau in Mehrfachkombination:	ja - möglich						

Lieferumfang:

1 x Funk-Empfänger ALADIN EnO
1 x Montageplatte (für UP oder AP)
1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung
Manual in D / F