

ARTICLE NO. 5117

Détecteur de mouvement et de luminosité CASAMBI PIR



page de l'article

- Détecteur de mouvement et de luminosité PIR pour une utilisation confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- comprend des couvercles pour optimiser la zone de détection du capteur
- des supports de montage robustes garantissent un maintien sûr
- hauteur de montage : max. 4m (montage au plafond)
- zone de détection : max. 10x4m (montage au plafond)
- compatible avec les boîtiers pour montage en surface (réf. 5118)
- alimentation

via le

réseau -

commande complète via l'application CASAMBI :

- détection de présence/Absence
- commande des luminaires/scènes en fonction de la lumière ambiante
- durée d'éclairage et temps de fondu enchaîné

Diverses fonctions de capteur possibles :

1. Fonction marche/arrêt sur une scène préinstallée via le capteur, puis luminosité de 0 % avec temps de disparition en option
2. Fonction marche/arrêt sur une scène préinstallée via le capteur avec durée/force de rémanence réglable avec temps de disparition en option
3. Désactivation de la commande manuelle et de la commande exclusive via le capteur

POIDS EN KG 0.092

DEGRÉ DE PROTECTION IP20
TENSION D'ENTRÉE 220-240 V AC
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ 50/60
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM 68
PLAGE DE TEMPÉRATURE 0°C à +50°C
MODE DE COMMANDE CASAMBI

Dimensions

Longueur: 56mm

Diamètre: 85mm