

ARTICLE NO. 5123-1

CASAMBI variateur à coupure de phase max. 100W



page de l'article

- Variateur LED pour une commande confortable des luminaires via l'appli CASAMBI au moyen d'un signal de coupure de phase (max. 100W)
- réglage de l'intensité lumineuse des lampes à incandescence, des lampes LED à intensité variable et des appareillages pour lampes LED et halogènes (pas pour les transformateurs magnétiques)
- convient pour l'équipement ultérieur de luminaires à gradation par coupure de phase (commande de groupe)
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)
- Commande complète via l'application CASAMBI :
- Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
- création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
- fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

CATéGORIE DE PRODUITS

EC002924_Steuergerät für Leuchten

ARTICLE DE SUCCESSION

-

ARTICLE PRéDéCESSEUR

5123

POIDS EN KG

0.02

CONSOMMATION EN WATTS

max. 100

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP20

TENSION D'ENTRée

100 - 240 AC

PLAGE DE TENSION D'ENTRée

85-240 AC

GARANTIE EN ANNéES

2

MODE DE COMMANDE

Coupure de phase descendante

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé

Non

PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE

85-240 AC

COMPATIBLE AVEC CASAMBI

Oui

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT

Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT

Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA

Non

COMPATIBLE IFTTT

Non

MONTAGE EN APPARENT

Non

MONTAGE DE RAILS DIN

Non

ENCASTRé

Oui

CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR

Non

BOîTIER

Boîtier en plastique

CONVIENT POUR CASAMBI

Oui

CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES

Non

CONVIENT POUR TUYA

Non

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS

919001389

Dimensions

Longueur: 41mm

Largeur: 37mm

Hauteur: 14mm

Dimension Longueur en mm

DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	37
ABMESSUNGEN HÖHE MM	14