

ARTICLE NO. 5350

CASAMBI relais/actionneur de commutation pour commuter des consommateurs 220V



page de l'article

- Ce relais CASAMBI permet d'allumer et d'éteindre des luminaires et d'autres consommateurs via un smartphone.
- Commande complète via l'application CASAMBI :
- Modes de fonctionnement/profils sélectionnables
- Commande sans fil par app, interrupteur mural et détecteur de mouvement
- Allumage et extinction automatiques en fonction de l'heure, des jours de la semaine, de la date ou des heures d'ensoleillement
- Intégration dans des scènes et des animations
- Sélectionner simplement le profil approprié via l'app :
- Switch Actuator (actionneur de commutation pour luminaires)
- Push Actuator (actionneur à bouton-poussoir : reste allumé tant qu'on appuie dessus)
- Lampes LED et transformateurs max.6A (1500W)
- Lampes à incandescence/halogènes 10A (2300W)
- Ventilateurs 1A (230W)
- Courant d'appel max. :120A, 20ms

CATéGORIE DE PRODUITS ECO02710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION 5350-1

POIDS EN KG 0.109

CONSUMMATION EN WATTS 0,5

Dimensions

Longueur: 120mm

Largeur: 50mm

Hauteur: 33mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 AC
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	libre de potentiel
GARANTIE EN ANNéES	2
EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR	Non
BOÎTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941006119 - LC3
DIMENSION LONGUEUR EN MM	120
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	50
ABMESSUNGEN HÖHE MM	33
Ausgangsstrom in A	