



Fiche de protection FI type 13 IP55

Instructions de montage et d'utilisation



Consignes de sécurité :

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, la garantie est annulée.

- Le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur (indice de protection IP55).
- Placez la fiche de sécurité FI pour à ce qu'elle ne soit pas immergée dans l'eau ou sous l'eau.
- Un appareil visiblement endommagé ne doit pas être branché sur la fiche de sécurité.
- Si le boîtier de la fiche de sécurité ou les câbles que vous avez raccordés sont endommagés, ne plus utiliser le produit.
- Les chocs, les coups ou les chutes d'une hauteur importante peuvent endommager la fiche de sécurité.

Montage :

- Pendant le montage, la fiche de protection FI ne doit pas être connectée à la tension secteur.
- Seuls des câbles de raccordement flexibles adaptés doivent être utilisés pour le raccordement à la fiche de protection FI.



① Retrait des caches

Desserrez les deux vis à l'arrière et retirez les caches.

② Retrait des brides de décharge

Desserrez les deux vis des brides de décharge et retirez-les.

③ Préparation du câble de raccordement

Faites passer le câble de raccordement correspondant à travers le joint en caoutchouc. Dénudez l'isolation extérieure du câble, sur une longueur d'environ 4 cm. Dénudez ensuite les trois fils individuels sur environ 8 à 10 mm chacun.



④ Raccordement électrique

Raccordez le consommateur aux trois bornes à vis du panneau de raccordement conformément aux indications L / N / PE.

Utilisez des embouts pour cela.

⑤ Montage du dispositif anti-traction

Remettez la bride anti-traction en place et montez-la pour ce que la gaine du câble soit correctement et solidement serrée. Fixez-les à l'aide des vis retirées précédemment.

⑥ Remise en place des caches

Remettez les caches en place et vissez-les à l'aide des vis retirées au début de l'opération.

Utilisation :

Avant chaque mise en service, vérifier le déclenchement de la fiche de protection FI type 13 IP55 sous tension comme suit :



① Appuyez sur la touche « RESET ».

② Le voyant de contrôle « STATUS» devient rouge.

③ Appuyez sur la touche « Test ».

La fiche de sécurité doit se déclencher de manière audible. Le voyant rouge disparaît.

④ Appuyez sur la touche « RESET ».

La fiche de sécurité FI est maintenant prête à l'emploi et le voyant rouge est à nouveau visible.

Caractéristiques techniques :

Type :	Fiche de sécurité FI
Type de courant de défaut : A	
Déclenchement :	Type n° PD29B = 10 mA Type n° PD29A = 30 mA
Tension :	230 V~
Courant :	10,00 A
L / l / H :	127,0 x 51,0 x 91,0 mm
Poids net :	0,165 kg
Type de fiche :	Type 13 IP55 coudée
Nombre de pôles :	L+N+PE (3 pôles)
Indice de protection (IP) :	IP55
Pour diamètre de câble :	Ø 5 - 12 mm

Important :

en cas de coupure de courant, il faut appuyer à nouveau sur la touche « RESET », car la fiche de sécurité FI se désactive automatiquement en cas de coupure de courant.



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16
9220 Bischofszell
+41 71 424 25 25
maxhauri.ch