

ARTICLE NO. 4343-2

**DOTLUX KIT D'ACCESSOIRES D'URGENCE BOÎTE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 5W 10-90V Autotest  
Puissance constante (3h) pour luminaires à LED alimentés en courant constant LiFePO4 6,4V**



page de l'article



- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED alimentées par un courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Le kit d'alimentation de secours est surtout conçu pour équiper ultérieurement des systèmes de bandeaux lumineux de la gamme DOTLUX, par exemple des luminaires linéaires.
- Utilisable universellement pour tous les luminaires à LED équipés de ballasts externes avec une tension de service de 10-90 V DC.
- Une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un commutateur de test pour un montage externe sont fournis avec le kit AKKU de fonctionnement de secours.
- L'AKKU-KIT ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. Le KIT ACCU doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Fonction d'autotest automatique
- Résistance à la température de -20 à 55°C

**CATÉGORIE DE PRODUITS** EC000471\_Notlichtbaustein

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**ARTICLE PRÉDÉCESSEUR** 4343-1

**POIDS EN KG** 0.28

**CONSOMMATION EN WATTS** 5

**TENSION D'ENTRÉE** 220 - 240 AC

**AUTONOMIE DE LA BATTERIE** 3h

**CLASSE DE PROTECTION** II

**CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS** Oui

**PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE** 10-90

**GARANTIE EN ANNÉES** 3

**PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE** 10-90

**AUTOTEST** autotest automatique

**CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE** Oui

**SOURCE LUMINEUSE** -

**SOUTIEN BEG** Pertinent en Allemagne uniquement

**NO ELDAS** 927000003

**DIAMÈTRE EN MM** 0

**ABMESSUNGEN BREITE MM** 30

**ABMESSUNGEN HÖHE MM** 21

**TENSION NOMINALE EN V** 6,4

**Dimensions**

**Largeur:** 30mm

**Hauteur:** 21mm

**Longueur:** 158mm