



Bedienungsanleitung IR-Fernbedienung für maxLUCE «FLAT CCT» Manuel d'utilisation télécommande IR pour maxLUCE «FLAT CCT» Manuale d'uso telecomando IR per maxLUCE «FLAT CCT»

Einstellung Bewegungsmelder per Fernbedienung Réglage du détecteur de mouvement par télécommande Impostazione del rilevatore di movimento tramite telecomando

Bei den FLAT CCT Leuchten mit eingebautem HF Sensor wird die Programmierung ausschliesslich über die Fernbedienung 164590 ausgeführt.

Pour les luminaires FLAT CCT avec capteur HF intégré, la programmation s'effectue exclusivement via la télécommande 164590.

Per le lampade FLAT CCT con sensore HF incorporato, la programmazione si effettua esclusivamente tramite il telecomando 164590.



ON / OFF

ON / OFF

Dauerhaftes Ein- oder Ausschalten der Leuchte. Drücken Sie die „Reset“-Taste, um diesen Modus zu verlassen

Reset

Reset

Programmierung wird auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt. 100 % Erfassungsbereich, Nachlaufzeit 5S, Tageslichtschwelle deaktiviert

50%

Erfassungsbereich

50 % / 100 %

2Lux

Tageslichtschwelle

Einstellen der Helligkeitsstufe, bei welcher die Leuchte einschalten soll. (disable = deaktiviert – Bewegungsmelder schaltet die Leuchte unabhängig vom natürlichen Licht immer ein)

5s

Einschaltzeit

Leuchtdauer, nachdem eine Bewegung detektiert wurde: 5s / 1min / 5min / 10min

ON/OFF

ON / OFF

Allumez ou éteignez la lumière en permanence. Appuyez sur le bouton „Reset“ pour quitter ce mode

Reset

Reset

La programmation est réinitialisée aux paramètres de base. Plage de détection de 100 %, temps de dépassement de 5S, seuil de lumière du jour désactivé

50%

Plage de détection

50 % / 100 %

2Lux

Seuil de la lumière du jour

Réglage du niveau de luminosité auquel le luminaire doit s'allumer. (disable = désactivé – le détecteur de mouvement allume toujours le luminaire indépendamment de la lumière naturelle).

5s

Temps de mise en marche

Temps d'illumination après la détection d'un mouvement: 5s / 1min / 5min / 10min

ON/OFF

ON / OFF

Accendere o spegnere la lampada in modo permanente. Premere il pulsante „Reset“ per uscire da questa modalità

Reset

Reset

La programmazione viene riportata alle impostazioni di base. Area di rilevamento del 100 %, tempo di superamento 5S, soglia di luce diurna disattivata

50%

Area di rilevamento

50 % / 100 %

2Lux

Soglia di luce del giorno

Impostazione del livello di luminosità al quale l'apparecchio deve accendersi. (disable = disattivato – il rilevatore di movimento accende sempre l'apparecchio indipendentemente dalla luce naturale)

5s

Tempo di accensione

Tempo di illuminazione dopo il rilevamento di un movimento: 5s / 1min / 5min / 10min