



WH11430205B

**basico ENC: Var. rot. c. ph. desc./asc. 400W LED 90W + pl.d.fixat. et face Noir**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension de service | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

#### Connectivité

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec système bus radio-KNX | Non |
|----------------------------|-----|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Noir      |
| Code RAL | 9005      |
| Matière  | Duroplast |

#### Dimensions

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ø de la dimension de l'axe | 4 mm  |
| Profondeur de montage      | 21 mm |
| Hauteur                    | 77 mm |
| Largeur                    | 77 mm |
| Profondeur                 | 46 mm |

#### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Type d'organe de commande | Bouton poussoir/rotatif |
|---------------------------|-------------------------|

#### Éclairage

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Lampes LED réglables 230 V | 3 - 90 W |
|----------------------------|----------|

#### Textes

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Principe de variation      | Coupage de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage                                                           |
| Fusible                    | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)                                                                    |
| Tension                    | Vérification de la tension possible sans démontage                                                                                             |
| Mode de montage            | Pour fixation par vissage                                                                                                                      |
| Type de raccordement       | Avec bornes à vis                                                                                                                              |
| Entrée de poste auxiliaire | Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée<br>Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel |
| Fonctionnement & contrôle  | Pas d'interface Bluetooth                                                                                                                      |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|