

ARTICLE NO. 5351

CASAMBI Détecteur de mouvement et de luminosité PIR pour montage mural à l'extérieur



page de l'article

- Capteur de mouvement et de luminosité PIR pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- Hauteur de montage : max. 17m (montage au plafond) pour un montage mural, hauteur recommandée : 1 à 2,2m
- Capteur de mouvement extra sensible avec zone de détection étendue : 10-20m voir graphiques
- Alimentation électrique via le réseau 220V
- Commande complète via l'app CASAMBI :
- détection de présence/d'absence
- commande de luminaires/scènes en fonction de la lumière ambiante
- Durée d'éclairage et temps de fondu/d'extinction
- Attribuer les scènes souhaitées au détecteur via l'app
- Allumage et extinction automatisés des luminaires/appareils après détection de mouvement
- Capteur de luminosité intégré - intensité lumineuse selon les besoins
- Réglage en cas d'absence - modification du niveau de gradation en cas d'absence
- Réglage jour et nuit - éclairage individuel à des heures précises en cas de détection de mouvement.
- Le détecteur de mouvement peut également être activé/désactivé par interrupteur ou minuterie

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002556_Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POIDS EN KG	0.107	GARANTIE EN ANNÉES	2
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941007249
		Dimension Longueur en mm	
Dimensions		DIAMÈTRE EN MM	0
Hauteur: 37mm		ABMESSUNGEN BREITE MM	60
Longueur: 75mm		ABMESSUNGEN HÖHE MM	37
Largeur: 60mm		COULEUR	Blanc