



Avvertenze di sicurezza:

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza. In tali casi, la garanzia decade.

- Il prodotto può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni (grado di protezione IP55).
- Posizionare la spina di sicurezza in modo che non sia immersa o bagnata.
- Non collegare alla spina di sicurezza un dispositivo che presenti danni evidenti.
- Se l'alloggiamento della spina di sicurezza FI o i cavi collegati sono danneggiati, non utilizzare più il prodotto.
- Urti, colpi o cadute da grandi altezze possono danneggiare la spina di sicurezza FI.

Montaggio:

- Durante il montaggio, la spina di sicurezza differenziale non deve essere collegata alla tensione di rete.
- Per il collegamento alla spina di sicurezza differenziale utilizzare solo cavi di collegamento flessibili adeguati.



① Rimozione delle coperture

Allentare le due viti sul retro e rimuovere le coperture.

② Rimozione delle fascette di fissaggio

Allentare le due viti delle fascette di fissaggio e rimuoverle.

③ Preparazione del cavo di collegamento

Far passare il cavo di collegamento corrispondente attraverso la guarnizione in gomma. Rimuovere l'isolamento esterno del cavo per una lunghezza di circa 4 cm. Isolare quindi i tre cavi singoli per circa 8-10 mm ciascuno.



④ Collegamento elettrico

Collegare l'utenza ai tre morsetti a vite del pannello di collegamento secondo le indicazioni L / N / PE. Utilizzare dei capicorda.

⑤ Montaggio del dispositivo antistrappo

Reinserire il ponticello antistrappo e montarlo in modo che la guaina del cavo sia fissata in modo sicuro e corretto. Fissare con le viti precedentemente rimosse.

⑥ Montaggio delle coperture

Riposizionare le coperture e fissarle con le viti rimosse all'inizio.

Funzionamento:

Prima di ogni messa in funzione, verificare il funzionamento del connettore di sicurezza FI tipo 13 IP55 sotto tensione come segue:



① Premere il tasto «RESET».

② Il pannello di controllo «STATUS» diventa rosso.

③ Premere il tasto «Test».

La spina di protezione FI deve scattare in modo udibile. Il pannello di controllo rosso scompare.

① Premere il tasto «RESET».

La spina di sicurezza FI è ora pronta per l'uso e il pannello di controllo rosso è nuovamente visibile.

Dati tecnici:

Tipo:	Spina di protezione FI
Tipo di corrente di guasto:	A
Attivazione:	Tipo n. PD29B = 10 mA Tipo n. PD29A = 30 mA
Tensione:	230 V~
Corrente:	10,00 A
L / P / A:	127,0 x 51,0 x 91,0 mm
Peso netto:	0,165 kg
Tipo di spina:	Tipo 13 IP55 angolata
Numero di poli:	L+N+PE (3 poli)
Grado di protezione (IP):	IP55
Per diametro cavo:	Ø 5 - 12 mm

Importante:

in caso di interruzione della tensione di rete, è necessario premere nuovamente il tasto «RESET», poiché la spina di sicurezza FI si disattiva automaticamente in caso di interruzione della tensione.