

ARTIKEL NR. 5277

DOTLUX LED Funk-Empfänger/DimmerTuya & Fusion Triac Empfänger 1,5A 1Kanal 100 - 240V AC



zur Artikelseite



- WiFi + DOTLUX Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Tuya APP Cloud-Steuerung, unterstützt das Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung, verzögertes Ein-/Ausschalten des Lichts, Timer, Szenen- und Musikwiedergabefunktion.
- Sprachsteuerung, unterstützt Amazon ECHO und smarte Lautsprecher.
- Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang
- Jeder Dimmbaustein kann auch als TUYA to Fusion Konverter arbeiten
- Über die Tuya APP, können eine oder mehrere LED-Controller oder Treiber synchron angesteuert werden
- Einfacher Einbau in Standard-Wandverteilerdosen hinter einem Drucktaster
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

WARENGRUPPE EC002924...Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.048

ABMESSUNGEN

Breite: 52mm

Höhe: 26mm

Länge: 52mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	3
ART DER STEUERUNG	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-240 AC
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Ja
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Ja
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Ja
GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Ja
GEEIGNET FÜR TUYA	Ja
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934459
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	52
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	52
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26