


ARTICLE NO. 3138-1

Bloc d'alimentation LED CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmable déphasage/découpage



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10 % et 100 %.
- Variateurs adaptés : JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 et bien d'autres.
- Le courant de sortie est réglable : 500/550/600/700mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 500mA

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDÉCESSEUR 3138 3139

POIDS EN KG 0.134

CONSOMMATION EN WATTS 13-30

Dimensions

Longueur: 138mm

Largeur: 44mm

Hauteur: 30mm

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

TENSION D'ENTRée 220 - 240 AC

COURANT D'APPEL EN A 0

TC TEMPéRATURE EN °C 85

CLASSE DE PROTECTION II

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION 1000 V

TENSION DE SORTIE 26 - 42 DC

PLAGE DE TENSION D'ENTRée 198-264 AC

GARANTIE EN ANNéES 5

PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE 198-264 AC

VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR Oui

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE Oui

PAS DE VARIATION Non

COMPATIBLE AVEC CASAMBI Non

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE Oui

DURée D'IMPULSION EN µS 0

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS 941934309

Dimension Longueur en mm

DIAMÈTRE EN MM

0

ABMESSUNGEN BREITE MM

44

ABMESSUNGEN HÖHE MM

30

Ausgangsstrom in A