

ARTIKEL NR. 5122

CASAMBI Schnittstelle 1-10V/DALI zur Einzelgerätesteuerung



zur Artikelseite

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen von DALI oder 1-10V Leuchten via CASAMBI App (max.2 DALI Geräte)
- passend für die Nachrüstung einer einzelnen DALI oder 1-10V Leuchten (Einzelleuchtensteuerung)
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen Tasters oder eines DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen
- Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3 (abhängig von den Kanälen) Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
- Fixturewechsel vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern
- Geschalteter Netzausgang 230V max. 0,6A: Kann genutzt werden, um Standbyströme zu vermeiden oder eine vollständige Abschaltung der angeschlossenen Geräte bei 0% Dimmung über die Casambi App zu ermöglichen.
- Dafür MUSS immer ein für die zu schaltende Leistung geeignetes Relais genutzt werden.

WARENGRUPPE	EC002710_LED-Betriebsgerät	SCHUTZART (IP)	IP20
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
GEWICHT IN KG	0.048	EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	70
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	2
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 AC
Länge: 57mm		DIMMUNG 1-10 V	Ja
Breite: 36mm		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
Höhe: 23mm		DIMMUNG RF	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941010739
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	57
		DURCHMESSER IN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM

36

ABMESSUNGEN HÖHE MM

23