

ARTIKEL NR. 5278

DOTLUX LED Funk-Empfänger/Dimmer Fusion Technology Triac Empfänger 2,0A 1 Kanal 100 - 240V AC



zur Artikelseite

- Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener 1-10V + Push Taster Steuereingang
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.121

ABMESSUNGEN

Höhe: 27mm
Länge: 175mm
Breite: 45mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	3
ART DER STEUERUNG	sonstige
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-240 AC
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Ja
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSFÜHRUNG	statisch
GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Ja
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934469
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	175
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	45
ABMESSUNGEN HÖHE MM	27