

ARTIKEL NR. 5123-1

CASAMBI Phasenabschnittsdimmer max. 100W



zur Artikelseite

- LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App mittels Phasenabschnittssignal (max. 100W)
- Regeln der Helligkeit von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)
- passend für die Nachrüstung von phasenabschnittsdimmbaren Leuchten (Gruppensteuerung)
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

WARENGRUPPE		EC002924_Steuergerät für Leuchten	
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	5123	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
GEWICHT IN KG	0.02	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	85-240 AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 100	GARANTIE IN JAHREN	2
		ART DER STEUERUNG	Phasenabschnitt
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	85-240 AC
ABMESSUNGEN		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
Länge: 41mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
Breite: 37mm		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
Höhe: 14mm		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
		AUFBAU	Nein
		DIN-SCHIENENMONTAGE	Nein
		EINBAU	Ja
		GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		GEEIGNET FÜR CASAMBI	Ja
		GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Nein
		GEEIGNET FÜR TUYA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	919001389
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	41
		DURCHMESSER IN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM

37

ABMESSUNGEN HÖHE MM

14