

TECHNISCHE DATEN:

YMOCA-DAMA

Eingangsspannungsbereich AC:	220-240V / 50-60 Hz
Anschluss Querschnitt:	max. 2,5mm²
Schaltausgang	max. 1.750 W
Lastart:	Ohm'sche Last
Kommunikationsart	Wireless, CASAMBI®, DALI 1, DALI2
Dimmungsart:	DALI
DALI-Busstromversorgung	max. 100mA
Frequenzband:	2,403-2,479 GHz
Max. Sendeleistung:	+4 dBm
Temperaturbereich:	-20 C° bis +50 C°
Zertifikate:	CE
Schutzart:	IP20
Maße:	143 x 47 x 29mm
Material:	Kunststoff
Maximale Gehäusetemperatur:	+60C°



MONTAGEANLEITUNG

CASA DALI MASTER



Herrmann-Staudinger-Straße 10 - 16
63110 Rodgau

Tel: +49 (0) 6106 -66028-0
Fax: +49 (0) 6106 -66028-40

E-Mail: info@rp-group.com
Internet: www.rp-group.com

Geschäftsführer: Reinald Pasedag, Roland Pasedag, Andreas Hainz, Oliver Meinicke

Hiermit erklärt RP-Technik GmbH, dass das Produkt CASA DALI Master der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.rp-group.com/de/product/casa-dali-master-steuermodul/7939>

Fehler und Druckfehler vorbehalten ! Version 03/2021

Abbildung kann abweichend sein, da das Produkt stetig weiterentwickelt wird.



BESCHREIBUNG:

Das CASA DALI Master Modul bietet die kabellose Steuerung von DALI Leuchten/ Netzteilen. Dabei ermöglicht die großzügig ausgelegte DALI-Busstromversorgung die Anbindung mehrerer DALI Leuchten/Netzteile an ein Modul. Die Firmware kann einfach über die CASAMBI® App aus dem „Play Store“ (Google Android) oder aber aus dem „App Store“ (Apple) kostenlos herunter geladen und benutzt werden. Die Konfiguration sowie Einstellungen erfolgt über die App.

Nähere Informationen über die CASAMBI® Produktpalette, erhalten Sie von unserem Vertriebs Team, die Ihnen auch Komplettlösungen anbieten können.

1

AUSPACKEN:

Kontrollieren Sie die Verpackung auf optische Transportschäden, falls vorhanden, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler bzw. das Transportunternehmen.

Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie jedweden Transportschutz bzw. Schutzfolien. Vor Entsorgung der Verpackung prüfen Sie bitte, ob alle Produktteile entnommen wurden. Kontrollieren Sie die Verpackung auf Vollständigkeit:

1x YMOCA-DAMA

Alles vorhanden? Dann kann es an die Montage gehen...

2

MONTAGEORT:

Das Produkt ist ausschließlich zur Montage im Innenbereich zu verwenden.

Beachten Sie, dass der elektrische Anschluss nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden darf. Das Produkt darf für eine sichere Montage nur auf stabilem Untergrund montiert werden. Keine Montage auf oder in der Nähe (50cm) von brennbaren Materialien.

3

HINWEIS

- Schaltrelais ist intern 230VAC gebrückt
- Das aktive DALI Modul liefert eine DALI-Busstromversorgung von 100mA
- Der Haltebügel der Zugentlastung ist beidseitig nutzbar. Bei Leitungen unter 1,5mm² benutzen Sie die spitze Seite und bei Leitung ab 1,5mm² benutzen Sie die flache Seite.

PROGRAMMIERHINWEIS:

Wählen Sie das richtige Profil aus, um ihren DALI-Treiber zu steuern gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie zwischen DT6 oder DT8
2. Wählen Sie z.B. RGB oder CCT
3. Ermitteln Sie ob die Adresse des DALI-Treibers automatisch („AutoAdr“) vom CASA-DALI Master vergeben werden soll oder vorkonfiguriert („Pre“) werden soll, um sie später über die CASAMBI® App zu ändern

Falls Sie mehrere DALI-Treiber von der gleichen Typ-Adresse gleichzeitig steuern wollen, wählen Sie ein Profil mit „GroupAdr“ oder „Broadcast“.

Ersetzt auch ein herkömmliches DALI-Gateway indem Sie das Profil „CASA DALI Master Gateway“ auswählen. Folgende Punkte sind zu berücksichtigen:

1. Ein DALI Kommunikator zwischen CASA DALI Master und PC/Laptop ist erforderlich
2. Vom jeweiligen DALI Kommunikator muss das DALI Netzwerk konfiguriert werden (Software erforderlich)
3. Das CASA DALI Master Gateway kann jetzt unabhängig ins CASAMBI® Netzwerk hinzugefügt werden
4. Zusätzlich können Sie dem CASA DALI Master Gateway Szenen hinzuweisen

!

SICHERHEITSHINWEIS:

Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Unbedingt vor Beginn der Montage elektrische Leitung spannungsfrei schalten.

ENTSORGUNGSHINWEIS:

Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen!

Produkte mit dem Symbol WEEE, 2003/108 über die örtliche Elektronik Altgeräte Sammelstelle entsorgen!

Bei öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie!



ANSCHLUSSPLAN:

