

ALADIN EnO Empfänger, 1-Kanal / 230V / mit Nebenstelle

Für Licht- / Lüftung- und allgemeine Steuerungen



1-Kanal Funk-Empfänger mit Nebenstellen-Eingang (für Taster/Schalter) zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Der Empfänger kann mit div. ALADIN-Sender individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parameter (bis 90 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dabei auf dem gleichen Kanal mehrere Sender auch mit unterschiedlichen Funktionen abgespeichert werden. Das Einlernen erfolgt auf einfache Weise über professionelle Drehschalter und Tasten. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige der aktiven Ausgänge. Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Zum optimalen Funkempfang bei UP-Montage (1x1) verfügt der Empfänger über ein von Flextron neu entwickeltes Montagesystem. Oekologisch hergestelltes Gehäuse, aus 92% rezykliertem Kunststoff. Herstellung in der Schweiz / Swiss Made

Artikelnummer: 300611
E-Nummer: 404 661 009
Farbe: grün

Einsatzbereich:

Zur Funksteuerung mit zusätzl. Nebenstelle mit konventionellen Taster/Schalter (zB in Renovationen)

Beleuchtungssteuerung

Motoren- und Lüftersteuerung

Minuterie-Steuerung (Nachlaufzeiten)

Impulssteuerungen

Ansteuerung von DALI Touch DIM via Impuls (Steuern von 1 Gruppe)

Signalisation (zB. Blinken bei Türen / Hörbeeinträchtigung)

Ansteuerung von SPS etc.

Ansteuerung durch Sender mit/ohne Secure-Verschlüsselung (16 Sender)

Ansteuerung mit div. Sensoren

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)

2-Tasten-Funktion mit Ausschaltverzögerung

2-Tasten-Funktion mit Blinken (zB. Signalisation bei Türen)

1-Tasten-Funktion

1-Tasten-Funktion für Handsender

Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp)

Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp) mit invertierendem Schalten

Minuterie (ohne/mit Abschaltwarnung), Treppenhauslicht (Zeiten: 2 - 120 min)

Sicheres Steuern von SPS mit Kurzzeiten: 1s / 5s / 30s

Lüfterfunktion mit Vorlauf- / Nachlaufzeiten (div. Laufzeiten)

Steuerung mit Fensterüberwachung (Fensterkontakt / Fenstergriff)

Bewegungsmelder als Voll- / Halbautomat (div. Werte)

Beschleunigungssensor (Multisensor)

Lichtsensoren / Feuchtesensoren (Multisensor)

Hotelcard-Schalter (div. Werte)

Szenen-Steuerung (Licht etc.)

Repeater-Funktion einstellbar

Reboot-Verhalten einstellbar (nach Spannungsunterbruch)

Mit Montagehalterung für besseren Funkempfang (zB. UP-Installation mit Blinddeckel)

Jede Funktion verfügt über div. Parameter (Zeiten, Werte, Wippenbelegung etc.)

Lieferumfang:

1 x Funk-Empfänger ALADIN EnO

1 x Montageplatte (für UP oder AP)

Manual in D / F

Technische Daten

Frequenz / Funkprotokoll:
868,3 MHz / EnOcean

Spannungsversorgung:
230V~ / 50 Hz

Standby-Verbrauch:
< 0,5 W

Schaltleistung:
Kontaktbelastung: max. 8 A
Motorenlast: 600 VA

Betriebstemperatur:
-20° bis +50° C

Absicherung:
max. 13A

Schutzklasse:
IP20

Herstellung:
CH - Schweiz

Steuerung/Verwendung:
Lichtsteuerung
Div. Steuern und Schalten

Zertifizierung:
KEMA-KEUR / CB / DEKRA / CE

Konformität:
RED-2014/53/EU
REACH-1907/2006
RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
ICE 60669-2-1:2021
ICE 60669-1:2017
EN 60669-1:2018
EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010

Masse in mm (LxBxH/T):
48 44 25

Montage:
Unterputz / Aufputz (Montageplatte inkl.)

Einbau in Mehrfachkombination:
ja - möglich

28.02.2022

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel: +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch

ALADIN® 

FLEXtron