

## ALADIN EnO Jalousie-Empfänger / 230V

### Zur Steuerung von Jalousie, Rollläden, Markisen

Jalousie Funk-Empfänger zum Steuern von Jalousie, Rollläden, Markisen und anderen elektrischen Verbrauchern (1 Motor). Der Empfänger kann mit div. ALADIN-Sender individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 45 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dem Empfänger mehrere Sender (auch mit unterschiedlichen Funktionen) zugeordnet werden. Das Einlernen erfolgt auf einfache Weise über professionelle Drehschalter und Tasten. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige der aktiven Ausgänge. Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Zum optimalen Funkempfang bei UP-Montage (1x1) verfügt der Empfänger über ein von Flextron neu entwickeltes Montagesystem. Oekologisch hergestelltes Gehäuse, aus 92% recykliertem Kunststoff. Herstellung in der Schweiz / Swiss Made



<b>Artikelnummer:</b> 300631	<b>E-Nummer:</b> 404 431 009	<b>Farbe:</b> grün
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

#### Funktion:

2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung (Standard)  
 2-Tasten-Funktion (Zeiten: 2-30 min.)  
 2-Tasten-Funktion / inverses Steuern  
 1-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung (Zeiten: 2-30 min.)  
 1-Tasten-Funktion / inverses Steuern  
 1-Tasten-Funktion für Handsender  
 Jalousiebetrieb (mit Lamellenverstellung)  
 Betrieb von Rollläden / Markisen / Dachfenster etc.  
 Impuls-Funktion (max. 3 min.)  
 Verriegelung Fensterkontakt / Fenstergriff  
 Ansteuerung über div. Sensoren  
 Repeater-Funktion einstellbar  
 Kanäle sind beide gegenseitig verriegelt  
 Reboot-Verhalten einstellbar (nach Spannungsunterbruch)  
 Mit Montagehalterung für besseren Funkempfang (zB. UP-Installation mit Blinddeckel)  
 Jede Funktion verfügt über div. Parameter (Zeiten, Werte, Wippenbelegung etc.)

#### Einsatzbereich:

Für Jalousie (mit Lamellenverstellung)  
 Für Rollläden  
 Für Markisen  
 Für Dachfenster etc.  
 Impulssteuerungen  
 Ansteuerung durch Sender mit/ohne Secure-Verschlüsselung (16 Sender)  
 Ansteuerung mit div. Sensoren

#### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Spannungsversorgung:</b>	230V~ / 50 Hz
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W
<b>Schaltleistung:</b>	■ Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20° bis +50° C
<b>Absicherung:</b>	max. 13A
<b>Schutzklasse:</b>	IP20
<b>Herstellung:</b>	CH - Schweiz
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ UP-Empfänger ■ REG-Empfänger ■ KNX-Gateways
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA-KEUR / CB / DEKRA / CE
<b>Konformität:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b> <b>B</b> <b>H</b> 48    44    25
<b>Montage:</b>	Unterputz / Aufputz (Montageplatte inkl.)
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	ja - möglich

#### Lieferumfang:

1 x Funk-Empfänger ALADIN EnO
1 x Montageplatte (für UP oder AP)
Manual in D / F