

ALADIN EnO DALI Controller, Broadcast

Pour commutation/variation des éclairages DALI

Le contrôleur ALADIN EnO DALI (DALI Master) commute et fait varier l'éclairage via le bus DALI avec des commandes provenant de l'émetteur ALADIN. Le contrôleur est commandé par des boutons-poussoirs radio ALADIN, des détecteurs de mouvement, des contacts de porte, etc. (tous fonctionnent sans câblage et sans batterie). Jusqu'à 18 appareils DALI (slaves) peuvent ainsi être commandés par des protocole BROADCAST. L'appairage est rapide et simple grâce à 2 commutateurs rotatifs professionnels (fonction/paramètres) et 2 boutons LED (appairage/effacement). Une configuration via un logiciel n'est pas nécessaire. Le contrôleur commande les éclairages DALI (slaves) comme 1 groupe dans les fonctions : ON / OFF / Variation / Mémoire.

No d'article:	E-No:	Couleur:
300505	205 640 069	verte

Fonctions:

Commuation / variation via DALI Broadcast

DALI-Master, contrôle les luminaires DALI + les ballasts électroniques DALI

Commande via poussoirs radio ALADIN, détecteurs de mouvement, contacts de porte, les multicapteurs

Fonction à 2 touches avec mémoire (standard)

Fonction à 2 touches avec valeur fixe (30-80%) à la mise sous tension

Fonction à 1 touche avec mémoire

Fonction 1 bouton pour les télécommandes avec mémoire

Minuterie avec valeur fixe (60-100%) et durée (2-30 min)

Minuterie avec avertissement d'arrêt, avec valeur fixe (60-100%) et durée (2-30 min)

Détecteur de mouvement automatique/semi-automatique (div. valeurs)

Commutateur de carte d'hôtel (div. valeurs)

Commande de porte/fenêtre (contact de porte / poignée de fenêtre)

Capteur de luminosité (multi-capteur)

Capteur d'accélération (multi-capteur)

Commande de scènes (div. poussoirs radio)

Fonction répéteur réglable

Comportement de redémarrage réglable (après une coupure de tension)

Avec support de montage pour une meilleure réception radio (par ex. installation encastrée avec couvercle aveugle)

Chaque fonction dispose de divers paramètres (temps, valeurs, affectation des manettes, etc.).

Domaine d'applications:

Dans toutes les installations avec éclairage DALI

Alimentation intégrée / jusqu'à 18 abonnés DALI

Max. 16 émetteurs programmables (avec/sans cryptage Secure)

Dans les bureaux / commerces / écoles / bâtiments privés, etc.



Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Alimentation électrique:	230V~ / 50 Hz
Autoconsommation:	< 0.5 W
Types de charges:	■ DALI-Bus: 10 - 22,5 V
Température ambiante:	-20° bis +50° C
Protection par fusibles:	max. 10A
Type de protection:	IP20
Production:	CH - Suisse
Intégration avec/dans:	■ Emetteurs ALADIN EnOcean ■ KNX-passerelle
Contrôle/Utilisation:	■ Commande DALI ■ Commande max. 18 participants / slaves ■ Consommation électrique des participants max. 20 mA
Certification:	CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L 48 B 44 H 25
Installation:	ENC / APP (plaque de montage inclus)
Installation en combinaison multiple:	Oui - possible

Livraison:

1 x Controller radio ALADIN EnO DALI

1 x cadre de montage (pour ENC ou APP)

Notice en F / A