ALADIN Set 2 / Mini-Empfänger 1-Kanal + Funktaster

Empfänger mit Nebenstelle 300817 + Funktaster 300130



Set bestehend aus: ALADIN Mini-Empfänger mit Nebenstelle (für konventionelle Taster / Schalter) zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. 9 Funktionen zum Schalten, zur Impuls-Steuerung und für Minuterie (5 Min.) sind einstellbar. ALADIN Funktaster 1-fach, weiss. Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll. Nachfolge-Set des 207 982 009

Artikelnummer:	**Farbe:**
300984	weiss

Funktion:

- 2-Tasten-Funktion
- 1-Tasten-Funktion
- Handsender-Funktion (Tasten A-D programmierbar)
- Impuls-Funktion (ohne Notstopp)
- Impuls-Funktion (mit Notstopp / autom AUS nach 5s)
- Minuterie / Nachlaufzeit: 5 min
- Nebenstelle: Schalten mit konv. Taster/Schalter
- Nebenstelle: Minuterie 5 min
- Repeater-Funktion
- Bidirektional / Statusrückmeldung
- Ansteuerung via Smartphone: Homee-System

Einsatzbereich:

- Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
- Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
- Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz
- Fernsteuerung via Smartphone / Homee-System

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W
Schaltleistung:	■ Ohmsche Last: 2300 W ■ Motorenlast: 600 VA
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V
Betriebstemparatur:	0° bis +40° C
Absicherung:	max. 13A
Schutzklasse:	IP20
Herstellung:	CH - Schweiz
Einbindung mit/in:	■ UP-Empfänger ■ Netzfreischaltung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone
Steuerung/Verwendung:	■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten ■ Netzfreischaltung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone
Zertifizierung:	CE
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EMV-2014/30/EU (EMC) ■ EN 55032 div. ■ EN 61000 div.
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** **B** **H** 47 38 24
Montage:	UP - Unterputz

Lieferumfang:

- 1 x UP-Empfänger
- 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
- 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
- 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
- Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch