

# ALADIN EnO Set 5, Jalousie-Empfänger STAK-STAS + Funktaster

## Empfänger 300635 + Funktaster 300132

Flextron ALADIN EnO Set 5 bestehend aus: 1x ALADIN Funktaster 1-fach, batterieelos, im Design EDIZIOdue, mit Aufdruck ▼▲ inkl. Montage-Set zum Einbau in Kombination // 1x ALADIN Funk-Empfänger STAK-STAS Hirschmann. Der Empfänger kann mit div. ALADIN-Sendern individuell gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen und Parametern (bis 10 unterschiedliche Einstellungen) belegt werden. Es können dabei auf dem gleichen Kanal mehrere Sender auch mit unterschiedlichen Funktionen abgespeichert werden. Das erste Einlernen erfolgt beim Einschalten der Spannung. Der Empfänger verfügt über Repeater-Funktion und über Statusanzeige des aktiven Ausgangs (1 ↓). Der Empfänger kann auch von Sendern mit neuester Secure-Verschlüsselung angesteuert werden. Herstellung in der Schweiz / Swiss Made



**Artikelnummer:**  
300985

**Farbe:**  
weiss

### Funktion:

2-Tasten-Funktion mit Lamellenverstellung  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (Standard)  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 120s (inverse Tastersteuerung)  
 AUF/AB/STOPP mit Lamellenverstellung 300s (inverse Tastersteuerung)  
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s  
 AUF/AB/STOPP ohne Lamellenverstellung (Rollladen/Markise) 120s (inverse Tastersteuerung)  
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 0  
 AUF/AB/STOP - Eintastbefehl / Taste 1  
 AUF/AB - Impulsbefehl (Drücken während Fahrt) 120s  
 Repeater-Funktion (standardmässig aktiviert)  
 Alle Funktion sind via Funktaster beim Einschalten der Spannung einstellbar  
 Statusanzeige des aktiven Ausgangs  
 Beide Kanäle sind gegenseitig verriegelt  
 Bei Spannungsunterbruch erfolgt ein Selbsttest, die Programmierung bleibt erhalten

### Einsatzbereich:

Für alle Motoren mit Hirschmann-Stecker STAK3/STAS  
 Für Jalousie  
 Für Rollläden  
 Für Sonnenstoren / Markisen  
 Für Dachfenster  
 Kann einfach im Rollladenkasten verbaut werden (Rollladenmonteur oder Elektriker), steckbar  
 Ansteuerung: für 1 Motor  
 Steuern via Smartphone möglich / Smart Home / Homee kompatibel ab Gerätelabel mit □

### Technische Daten:

<b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>	868,3 MHz / EnOcean
<b>Spannungsversorgung:</b>	230V~ / 50 Hz
<b>Standby-Verbrauch:</b>	< 0.5 W
<b>Schaltleistung:</b>	■ Kontaktbelastung pro Kanal: max. 3,5A
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20° bis +50° C
<b>Absicherung:</b>	max. 13A
<b>Schutzklasse:</b>	IP20
<b>Herstellung:</b>	CH - Schweiz
<b>Einbindung mit/in:</b>	■ ALADIN EnOcean-Funksender ■ KNX-Gateways
<b>Steuerung/Verwendung:</b>	■ Jalousiesteuerung ■ Smart-Home / Homee / via Mobile Phone
<b>Zertifizierung:</b>	KEMA-KEUR / CB / DEKRA / CE
<b>Konformität:</b>	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ ICE 60669-2-1:2021 ■ ICE 60669-1:2017 ■ EN 60669-1:2018 ■ EN 60669-2-1; 2004 +A1:2009 +A12:2010
<b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>	<b>L</b> <b>B</b> <b>H</b> 130    30    28
<b>Montage:</b>	UP - Unterputz
<b>Einbau in Mehrfachkombination:</b>	ja - möglich

### Lieferumfang:

1 x Jalousie-Empfänger STAK/STAS  
 1 x Funktaster ALADIN bedruckt, mit Montageplatte  
 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen  
 Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung  
 Manual in D / F