

ARTIKEL NR. 5117

CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor



zur Artikelseite

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage)
- kompatibel zu Aufbauehäuse (Art-Nr. 5118)
- Stromversorgung über das Netz
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Verschiedene Funktionen des Sensors möglich:

1. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft mit optionaler Ausblendzeit
2. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer-/kraft mit optionaler Einblend-/Ausblendzeit
3. Deaktivierung der manuellen Steuerung und ausschließliche Steuerung über Sensor

GEWICHT IN KG	0.092	IP-SCHUTZART	IP20
		EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM	68
ABMESSUNGEN		TEMPERATURBEREICH	0°C bis +50°C
Länge: 56mm		ART DER STEUERUNG	CASAMBI
Durchmesser: 85mm			