

ARTICLE NO. 5121

**CASAMBI Bouton-poussoir mural quadruple sans pile**

page de l'article

- interrupteur mural sans pile pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- L'interrupteur mural dispose de quatre touches programmables individuellement (luminaires individuels, groupes, luminosité, couleur, scènes, animations...)
- La programmation des touches individuelles s'effectue via l'application CASAMBI.
- La première programmation se fait par smartphone / tablette avec interface NFC
- Différents profils préinstallés sont sélectionnables dans l'App CASAMBI
- portée max. 10m dans les bâtiments
- y compris cadre Jäger direct Opus 55 Inform

La partie centrale peut être utilisée dans des cadres d'autres séries d'interrupteurs avec une dimension intérieure de cadre de 55x55mm, comme : Jäger Direkt : Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten : 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira : Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung : AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation verre Berker : S.1, B.1, B.3, B.7 verre

L'énergie pour le signal radio est générée par l'énergie cinétique lorsque l'on appuie sur la touche (Energy Harvesting) ; aucune pile n'est donc nécessaire, sans entretien

<b>POIDS EN KG</b>	0	<b>CANAUX</b>	4
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 50.000
		<b>FRÉQUENCE RADIO</b>	2,4 GHz
		<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE</b>	-20°C à +65°C

**Dimensions****Largeur:** 81mm**Hauteur:** 14mm**Longueur:** 81mm