

# DATENBLATT

## REPARATURSET GF3

15-teilig für Glasfaserstab Ø 3 mm

Art.-Nr.: 20819



**VIDEO**  
GF3  
Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Reparaturanleitung:

1. 10 min  
7 mm 7 mm

2. CLEAN  
12 mm

Verstaubar in Zubehör-Box

\*Musterbild - Box nicht enthalten

### DATEN

ART.-NR.	20819
GEWICHT	0,063 kg
ABMESSUNG	L 150 x B 150 x H 12 mm
Material	Edelstahl und Messing
Inhalt	15-teilig
VOC Gehalt	2 % (Spezialkleber)
EAN-Code	9120045477276

### VORTEILE

- ✓ 15-teilig
- ✓ Sehr ergiebig
- ✓ Zum Reparieren von GF3 Glasfaserstäben
- ✓ Schnelle Lösung
- ✓ Trocknet innerhalb von 10 Minuten
- ✓ Hülsen aus Edelstahl/Messing

### BESCHREIBUNG

15-teiliges Set zum Reparieren von GF3 Glasfaserstäben Ø 3 mm. Die patentierte Führungsspitze (Außengewinde RTG Ø 6 mm) mit Drallausgleich ist optimal für den GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Der neu entwickelte Knickschutz ermöglicht das Überwinden von Biegeradien von bis zu R = 38 mm. Ein extra großes Ösenloch der beiliegenden Zugöse sorgt für eine höhere Kabelaufnahme von bis zu 7 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Ein Tropfen reicht des Spezialklebers für ca. 3 - 5 cm<sup>2</sup> Klebefläche. Trocknet innerhalb von 10 Minuten - Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt! Mit dem Montageschlüssel kann die Führungsspitze mit Knickschutz angezogen bzw. gelöst werden. Edelstahl

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 2 x Knickschutz, 1 x Spezialkleber 3 g, 2 x Montageschlüssel, 1 x Zugöse Ø 7 mm, 6 x Klebehülsen (Messing), 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm

### INFORMATION

#### Verwendung mit:

#### Kabeleinziehsystem GF 3

Längen: 20 m | 30m | 50m  
Art.Nr.: 10192 | 10193 | 10195

#### Ersatzglasfaserstab GF 3 Ø 3 mm:

Längen: 20 m | 30m | 50m  
Art.Nr.: 20816 | 20817 | 20818

