

## URMET VIDEOCITOFONIA



## Kit video a colori Bifamiliare touch Mini Note +

**Yokis**  
— INSIDE

**ART : 1722/96**

**E-No: 000 000 000**

### CONTENUTO DEL KIT :

#### 2 MONITOR+ACCESSORI DI MONTAGGIO

- Modello MODO a colori viva voce in ABS bianco finitura lucida.
- Schermo touch a colori LCD 7" (18 cm).
- Staffa di fissaggio a muro in metallo con regolazione della verticalità.
- Interasse di fissaggio per scatola Ø 60 mm.
- Installazione fuori muro. Montaggio incassato tramite kit Art. 1723/60.
- Menu di accesso alle impostazioni e alla configurazione funzioni.
- Memoria video di 100 immagini(50 chiamate).
- Regolazione del livello della suoneria + silenziamento con segnalazione luminosa.
- Regolazione luminosità, contrasto, colore.
- 5 melodie a scelta per la chiamata dalla pulsantiera o l'intercomunicante.
- 2 comandi di accesso: apertura della porta, apertura del cancello motorizzato.
- 16 comandi radio YOKIS : luci, tapparelle ,scenario esco, scenario entro.

- 1 tasto funzione di videosorveglianza per visualizzare le immagini dalla pulsantiera.
- 2 indicatori di funzione: disinserimento della suoneria, domotica.
- 1 uscita per suoneria supplementare o suoneria radio Art. 43551.
- Dimensioni (AxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.

#### 1 PULSANTIERA MIKRA 2 :

- Modulo di chiamata esterno con sistema a 2 fili video.
- IP 55, IK 07. Installazione fuori muro. Montaggio incassato tramite kit opzionale Art. 1723/50
- Gruppo fonico con potenza superiore a 100 dB, telecamera a colori + led bianchi ad alta luminosità e tasti di chiamata luminosi.
- Videocamera a colori CCD 1/3" obiettivo 2mm. Angolo di visione orizzontale: 60°, verticale: 46°.
- Pannello frontale in zamac grigia.
- Collegamento per pulsante apriporta.
- Comando di apertura della serratura elettrica della porta da 12 V , temporizzabile 0.3, 3, 6, 9 s.

## URMET VIDEOCITOFONIA

## Kit video a colori Bifamiliare touch Mini Note +

- Comando di apertura portale motorizzato a contatto pulito privo di potenziale.

- Dimensioni (AxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.

### 1 ALIMENTATORE :

- Alimentazione : 230V/33Vcc. Protezione elettronica dai cortocircuiti.

- Permette di alimentare massimo 1 pulsantiera, 4 monitor, 1 rinvio di chiamata.

- Contenitore modulare 6 moduli DIN.

### 1 ACCOPPIATORE BUS 2 FILI:

- Permette di collegare il bus a 2 fili alla pulsantiera e il bus a 2 fili al monitor principale e agli eventuali monitor secondari.

- Contenitore modulare 2 moduli DIN.

**Questo kit esiste anche in versione a 1 pulsante per le abitazioni composte da 1 famiglia.**

### ACCESSORI:

- Rivelatore di movimento doppia tecnologia Art. 1033/132

- Contatto di stato della porta Art.1033/706

- Telecamera di videosorveglianza Art.1092/250A

- Pulsantiera secondaria Art.1723/12

- Trasformatore per monitor "MODO" supplementare Art.1723/22

- Kit per incasso pulsantiera Mikra Art.1723/50

- Interfaccia per collegamento seconda pulsantiera MIKRA Art.1723/51

- Supporto da tavolo per monitor MODO Art.1723/52

- Scatola da incasso per monitor MODO Art.1723/60

- Interfaccia per telecamere di videosorveglianza Art.1723/69

- Monitor supplementare per kit NOTE Art.1723/73

- Kit suoneria radio con Flash Art.43551S