

## URMET VIDEOCITOFONIA



### Il kit videocitofonico, controllo accessi e domotica completo

Kit villa videocitofonico wifi scalabile fino a 4 monitor e due pulsantiere.

Comandi domotici YOKIS integrati (8 comandi radio)  
Controllo accessi tramite badge incluso o tastiera (modulo opzionale) Funzione videosorveglianza 4 telecamere. Memoria immagine video e "Post-it" audio

### CONTENUTO DEL KIT :

#### 1 MONITOR+MATERIALE DI MONTAGGIO

- Modello MODO a colori e vivavoce in ABS bianco finitura lucida.
- Wifi\* integrato per il trasferimento delle chiamate su smartphone tramite il router del residente.
- Touch screen LCD a colori 7" (18 cm).
- Staffa in metallo fornita per fissaggio a parete con regolazione verticale.
- Interasse di fissaggio adatto per scatole Ø 60 mm.
- Montaggio a parete. Montaggio a incasso con kit opzionale Art. 1723/60.
- Menu di accesso alle impostazioni e alla configurazione.

## Kit video Note 2 Wifi



ART : 1723/95

E-No: 000 000 000

- Memoria video di 32 clip da 10 secondi di backup su micro SD.
- "Post-it audio": registrazione e ascolto di un messaggio interno per i residenti.
- Regolazione del volume della suoneria + silenziamento con segnalazione luminosa.
- Regolazione luminosità, contrasto, colore.
- 5 melodie a scelta + 1 personalizzabile dall'utente.
- Comandi: apertura della porta, apertura del cancello motorizzato, e 8 radio (illuminazione esterna, tapparelle, ...), 6 scenari personalizzabili.
- Videosorveglianza per visualizzare le immagini dalla pulsantiera e da 4 telecamere (opzionale).
- Indicatori di funzione: silenziamento della suoneria, porta aperta, messaggi.
- Dispositivo integrato. Compatibile con apparecchi acustico per persone udolose.
- 1 uscita per suoneria aggiuntiva o suoneria wireless.
- 2 uscite libere da potenziale per comandi aggiuntivi.

## URMET VIDEOCITOFONIA

- 1 uscita 12 Vcc - 250 mA per alimentare un rivelatore di movimento o una telecamera.
- 1 Ingresso per il collegamento di una telecamera di sorveglianza o interfaccia a 4 telecamere.
- 1 Ingresso per il collegamento di un rivelatore di movimento.
- 1 Ingresso pulsante suoneria porta al piano.
- Dimensioni (AxLxP) : 142 x 202 x 22 mm.

\*Funziona con l'**applicazione gratuita e senza abbonamento "Urmec Callme"**, disponibile su Android o ios. Consente dal tuo smartphone:

- visualizzare il tuo visitatore

- parlare con lui

- aprire 2 ENTRATE (ad esempio: una porta e un portale motorizzato)

- rifiutare la chiamata

-È inoltre possibile comunicare tra smartphone o tra monitor e smartphone.

-Le chiamate possono essere trasferite a un massimo di 4 smartphone.

- Connessione Wi-Fi al router della casa.
- Interfaccia Ethernet : 10/100 Mbps.

## Kit video Note 2 Wifi

### 1 PULSANTIERA MIKRA :

- Pulsantiera esterna per installazione sistema 2 fili video.
- IP 55, IK 7. Montaggio a parete. Montaggio a incasso con kit opzionale Art.1723/50
- Gruppo audio con potenza superiore a 100 dB, telecamera a colori + led bianchi ad alta luminosità e tasto di chiamata luminoso.
- Segnalazioni a LED e tonalità conformi alla legge accessibilità delle persone con disabilità.
- Angolo di visione orizzontale :113°, verticale :92°.
- Pannello Frontale in Zama Grigia.
- Lettore di controllo accessi integrato. Fino a 20 badge memorizzabili.
- Diffusione di un messaggio di accoglienza dei visitatori.
- Collegamento di un pulsante di apertura porta.
- Comando di apertura della serratura elettrica della porta da 12 V , temporizzabile 1, 3, 6, 9 secondi.
- Comando di apertura portale motorizzato a contatto libero da potenziale.
- Dimensione (AxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.

## URMET VIDEOCITOFONIA

## Kit video Note 2 Wifi

### 1 ALIMENTATORE :

- Alimentazione: 230 V/34,5 Vcc 50W. Protezione elettronica tramite PTC.
- Consente di alimentare massimo 2 pulsantiere, 2 monitor, 1 telecamera, 1 rilevatore a infrarossi.
- Contenitore modulare 6 moduli DIN.

### 1 ACCOPPIATORE BUS 2 FILI:

- Permette di collegare il bus a 2 fili alla pulsantiera e il bus a 2 fili al monitor principale e agli eventuali monitor secondari.
- Contenitore modulare 2 moduli DIN.

### 5 BADGE COLORATI :

- Presentati davanti alla Pulsantiera MIKRA, comandano la serratura elettrica della porta.
- Occhiello metallico di rinforzo, impermeabile IP68, antiurto IK8. Resistente in lavatrice.
- Frequenza 13,56 MHz.
- 5 colori differenti, uno per ogni membro della famiglia: giallo, verde, kaki, rosa, trasparente.
- Dimensioni (LxAxP) : 50 x 35 x 7 mm.

### 2 CHIP ADESIVI DISCRETI:

- Funzionano come i badge colorati.
- Possono essere incollati su qualsiasi supporto: carta, telefono cellulare,...

### 1 CARTA DI PROGRAMMAZIONE :

- Consente di convalidare e invalidare badge e chip, con semplice presentazione davanti alla pulsantiera MIKRA senza smontaggio.

### ACCESSORI :

- Monitor supplementare: Art. 1723/73 e la sua alimentazione Art.1723/22.
- Monitor supplementare Wifi: Art. 1723/98
- Interfaccia 2 pulsantiere Art. 1723/51.
- Pulsantiera supplementare Art. 1723/11
- Scatola da incasso zamak per pulsantiera Art. 1723/50.
- Telecamera di sorveglianza esterna a colori con led a infrarossi per la visione notturna Art. 1092/250A.
- Interfaccia 4 telecamere di sorveglianza Art. 1723/69.
- Rilevatore di presenza a infrarossi Art. 1033/132.
- Lotto di 5 badge + 1 chip adesivo Art. 1723/102.
- Contatto di segnalazione apertura porta Art. 1033/706.