

ARTIKEL NR. 5117

CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor



zur Artikelseite

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage)
- kompatibel zu Aufbaugehäuse (Art-Nr. 5118)
- Stromversorgung über das Netz
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten
- Verschiedene Funktionen des Sensors möglich:
- 1. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft mit optionaler Ausblendzeit
- 2. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer-/kraft mit optionaler Einblend-/Ausblendzeit
- 3. Deaktivierung der manuellen Steuerung und ausschließliche Steuerung über Sensor

WARENGRUPPE EC002924_Steuergerät für Leuchten

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.092	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	5
		ART DER STEUERUNG	sonstige
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		GEEIGNET FÜR CASAMBI	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941010629
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	56
		DURCHMESSER IN MM	85
		ABMESSUNGEN BREITE MM	85
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	85

ABMESSUNGEN

Länge: 56mm
Durchmesser: 85mm
Breite: 85mm
Höhe: 85mm