



HI460

## Lastumschalter 4polig 800A

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Isolationsspannung $U_i$ | 1000 V  |
| Stossspannungsfestigkeit | 12000 V |

#### Elektrischer Strom

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Nennstrom                                                         | 800 A |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit $I_{cw}$ IEC60947               | 64 kA |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom $I_{cc}$ mit gl-gG Sicherung | 50 kA |

#### Leistung

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 | 526000 W |
|---------------------------------------------|----------|

#### Architektur

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Polanzahl             | 4                |
| Steuer-/Bedienelement | langer Drehgriff |
| Polart                | 4P               |

#### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 321 mm |
| Breite | 466 mm |
| Tiefe  | 375 mm |

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Motorantrieb integriert | Nein |
|-------------------------|------|

#### Abdeckung, Tür

|              |    |
|--------------|----|
| Verriegelbar | Ja |
|--------------|----|

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP00 |
|--------------|------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Leistung

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 166.80 W |
|---------------------------------------|----------|

#### Anschluss

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 4x 185 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|------------------------|