


ARTICLE NO. 4258-1

Bloc d'alimentation LED CC 27-40W 700-1050mA 27-38V dimmable début/fin de phase



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10 % et 100 %.
- Variateurs adaptés : JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 et bien d'autres.
- Le courant de sortie est réglable : 700/800/950/1050mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 700mA

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
ARTICLE PRéDéCESSEUR	4258	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
POIDS EN KG	0.158	COURANT D'APPEL EN A	0
CONSOMMATION EN WATTS	27-40	TC TEMPéRATURE EN °C	85
		CLASSE DE PROTECTION	II
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
Dimensions		TENSION DE SORTIE	27 - 38 DC
Longueur: 173mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	198-264 AC
Largeur: 44mm		GARANTIE EN ANNéES	5
Hauteur: 30mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	198-264 AC
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Oui
		DURée D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS

941934319

Dimension Longueur en mm

DIAMÈTRE EN MM

0

ABMESSUNGEN BREITE MM

44

ABMESSUNGEN HÖHE MM

30

Ausgangsstrom in A