



TU402



### Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Fréquence de transmission  | 868 - 868 MHz |
| Fréquence d'émission radio | 868.30 MHz    |

##### Tension

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tension de service | 6 - 6 V |
|--------------------|---------|

##### Fonctions

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Max. portée de transmission radio à l'extérieur | 100 m |
|-------------------------------------------------|-------|

##### Connectivité

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Protocole radio        | Radio KNX |
| Catégorie du récepteur | 2         |

##### Commandes et indicateurs

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de touches | 2 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP50 |
|-------------------------|------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 45 °C |
|------------------------|-------------|

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 83 mm    |
| Largeur    | 46.5 mm  |
| Profondeur | 15.80 mm |

##### Équipement

|               |     |
|---------------|-----|
| Avec batterie | Oui |
|---------------|-----|

##### Pile

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Durée de vie de la batterie | 5 ans |
|-----------------------------|-------|

##### Textes

|          |                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction | Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas<br>Fonction Reset (Retour au réglage d'usine) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|