

ARTICLE NO. 4343-2

**DOTLUX KIT D'ACCESSOIRES D'URGENCE BOÎTE D'ÉCLAIRAGE D'URGENCE 5W 10-90V Autotest
Puissance constante (3h) pour luminaires à LED alimentés en courant constant LiFePO4 6,4V**



page de l'article

- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED alimentées par un courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Le kit d'alimentation de secours est surtout conçu pour équiper ultérieurement des systèmes de bandeaux lumineux de la gamme DOTLUX, par exemple des luminaires linéaires.
- Utilisable universellement pour tous les luminaires à LED équipés de ballasts externes avec une tension de service de 10-90 V DC.
- Une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un commutateur de test pour un montage externe sont fournis avec le kit AKKU de fonctionnement de secours.
- L'AKKU-KIT ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. Le KIT ACCU doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Fonction d'autotest automatique
- Résiste à des températures de -20 à 55°C

CATÉGORIE DE PRODUITS		EC000471_Notlichtbaustein	
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4343-1	AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
		CLASSE DE PROTECTION	II
POIDS EN KG	0.28	CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
CONSOMMATION EN WATTS	5	PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	10-90
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	10-90
		AUTOTEST	autotest automatique
Dimensions		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
Largeur: 30mm		SOURCE LUMINEUSE	-
Hauteur: 21mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Longueur: 158mm		NO ELDS	927000003
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMÈTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	30
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	21
		TENSION NOMINALE EN V	6,4