

ARTICLE NO. 5116

CASAMBI Interface/passerelle DALI passive



page de l'article



- Passerelle CASAMBI vers DALI
- Idéal pour la commande de groupe DALI (max. 64 appareils DALI avec alimentation électrique DALI art.5119)
- Jusqu'à 250 appareils DALI par interface en fonction de l'alimentation DALI (max. 250mA=249 appareils)
- Interface DALI filaire pour une régulation confortable des sources lumineuses DALI via l'application Casambi
- convient pour l'intégration d'un capteur DALI traditionnel dans l'univers CASAMBI
- appareil passif, alimentation externe par câble DALI nécessaire ! compatible avec l'alimentation DALI (art. n° 5119)
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)
- différents profils préinstallés peuvent être sélectionnés dans l'application CASAMBI
- Commande de composants DALI via CASAMBI
- Commande de composants CASAMBI via DALI
- Adressage individuel DALI ou commande de groupe DALI/diffusion
- Commande complète via l'app CASAMBI :
- Régulation de la luminosité et de la couleur de la lumière
- Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
- Création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
- fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

CATÉGORIE DE PRODUITS ECO02924...Steuergerät für Leuchten

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.015

INDICE DE PROTECTION (IP) IP20

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 9,5-22,5 DC

GARANTIE EN ANNÉES 2

CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ Non

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 9,5-22,5 DC

COMPATIBLE AVEC CASAMBI Oui

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT Non

COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA Non

SOUTIEN BEG Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS 941010729

Dimension Longueur en mm

DIAMÈTRE EN MM 0

ABMESSUNGEN BREITE MM 36

ABMESSUNGEN HÖHE MM 14

Dimensions

Longueur: 40mm

Largeur: 36mm

Hauteur: 14mm