

ARTICLE NO. 5121

CASAMBI Bouton-poussoir mural quadruple sans pile



page de l'article

- Interrupteur mural sans pile pour une commande confortable des luminaires via l'app CASAMBI
- L'interrupteur mural dispose de quatre touches programmables individuellement (luminaires individuels, groupes, luminosité, couleur, scènes, animations...)
- La programmation des touches individuelles s'effectue via l'app CASAMBI
- La première programmation s'effectue par smartphone / tablette avec interface NFC
- Différents profils préinstallés peuvent être sélectionnés dans l'app CASAMBI
- Portée max. 10m dans les bâtiments
- , cadre inclus Jäger direct Opus 55 Inform
- La partie centrale peut être utilisée dans les cadres d'autres séries d'interrupteurs avec une dimension intérieure de cadre de 55x55mm, comme : Jäger Direkt : Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten : 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira : Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung : AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Verre Berker : S.1, B.1, B.3, B.7 Verre
- L'énergie pour le signal radio est générée par l'énergie cinétique (Energy Harvesting) lorsque l'on appuie sur la touche.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 50.000
		GARANTIE EN ANNéES	2
POIDS EN KG	0.061	CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
Dimensions		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 81mm		NO ELDAS	941010769
Hauteur: 14mm		Dimension Longueur en mm	
Longueur: 81mm		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	81
		ABMESSUNGEN HóHE MM	14