

ARTIKEL NR. 5180

**DOTLUX LED-Drehdimmer 5-100W dimmbar Phasenabschnitt**



zur Artikelseite



- Der LED-Drehdimmer ist kompatibel zu phasenabschnittsdimmbaren LED-Leuchten
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist er für Leuchten mit konstanten Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Geeignet für folgende Systeme:
  - Berker by Hager
  - Busch-Jaeger
  - GIRA
  - JUNG
  - Merten by Schneider
  - NIKO
  - PEHA
  - Exxact
  - ELKO RS

<b>WARENGRUPPE</b>	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.064	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 AC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	5 - 100	<b>SCHUTZKLASSE</b>	ohne
		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	200
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>ART DER STEUERUNG</b>	Sine Wave Reduction
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 25mm		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>Länge:</b> 71mm		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>Breite:</b> 71mm		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>AUFBAU</b>	Nein
		<b>AUSFÜHRUNG</b>	dynamisch
		<b>DIN-SCHIENENMONTAGE</b>	Nein
		<b>EINBAU</b>	Ja
		<b>GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH</b>	Nein
		<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
		<b>PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
		<b>GEEIGNET FÜR CASAMBI</b>	Nein
		<b>GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION</b>	Nein
		<b>GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG</b>	Nein
		<b>GEEIGNET FÜR TUYA</b>	Nein
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>ELDAS-NR.</b>	941999949

<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	71
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	71
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	25