

ALADIN Poussoir radio, double - ▼ ▲

Avec le cadre "Feller EDIZIO.liv"

Fonctionne sans câblage et sans batterie en appuyant sur la touche et ne nécessite aucun entretien. Le bouton-poussoir sans fil transmet un protocole EnOcean via 868MHz.

No d'article:	Couleur:
300311	blanc

Fonctions:	Domaine d'applications:
Emetteur radio avec générateur d'énergie électrodynamique (fonctionne sans câblage et sans batterie)	Dans tous bâtiments. Peut également être installé sur tous matériaux (sauf en métal)
Production d'énergie lorsque la touche est enfoncée (position centrale neutre)	Idéal pour les nouveaux bâtiments (planification facilitée)
Le module envoie son adresse (ID cryptée) à tous les récepteurs radio ALADIN	Idéal également pour les rénovations (pas de câblage nécessaire, moins d'efforts)
Protocole radio "EnOcean" / 868 MHz / avec NFC	Conception adaptée à EDIZIO.liv

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean		
Puissance d'émission:	10 mW		
Alimentation d'énergie:	■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage		
Température ambiante:	-25° à +65° C dans des locaux secs		
Type de protection:	IP21 / classe de protection 3		
Production:	CH, EU		
Intégration avec/dans:	■ Récepteur ENC ■ Récepteur AMD ■ DALI-Controller ■ KNX-passerelle ■ Système d'occupation ■ Commutation fiable		
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div. ■ Déconnexion du réseau		
Certification:	CE		
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)		
Dimensions en mm (LxLxH/P):	L	L	H
	96	96	14
Installation:	Vissage et collage, ou installation en combinaison multiple		
Installation en combinaison multiple:	Oui - cadre de fixation inclus		



Livraison:

1 x poussoir radio / plaque de montage
1 x cadre de recouvrement EDIZIO.liv
1 x cadre de fixation pour comb. multiple
feuille à coller spécial
Notice en Fr / De