


ARTICLE NO. 5139

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Télécommande pour le réglage des fonctions du capteur MISTRAL
- Convient pour une hauteur de point lumineux de 4 m max.
- Une télécommande peut être utilisée pour un nombre quelconque de luminaires MISTRALsensor.
- La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
- Plage de portée par dip switch 5m/10m/15m
- Capteur de lumière du jour (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux désactivé)
- Durée d'éclairage (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Durée de rémanence (0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / en continu)
- Luminosité de la persistance (10% / 20% / 30% / 50%)
- Zone de détection (25% / 50% / 75% / 100%)

CATéGORIE DE PRODUITS EC000678_Fernbedienung

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.027

Dimensions

Longueur: 90mm
Largeur: 41mm
Hauteur: 11mm

GARANTIE EN ANNéES	3
SANS FIL	Non
TRANSMISSION DE SIGNAL	Infrarouge
BIDIRECTIONNEL	Non
UNIDIRECTIONNEL	Oui
AUTO-APPRENTISSAGE	Nein
AVEC AFFICHAGE	Non
PRéPROGRAMMé	Oui
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941999939
Dimension Longueur en mm	
DIAMèTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	41
ABMESSUNGEN HóHE MM	11