

Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 3pol H07V-U, out:3x 3pol sw L1, 125x100x42 mm, lichtgrau

- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm².
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm²
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.: | AT7705 |
| E-Nr.: | 127917239 |
| EAN: | 8712259325620 |
| Steckverbinder Typ | WAGO WINSTA® MIDI |
| Länge | 125 mm |
| Breite | 100 mm |
| Tiefe | 42 mm |
| Polzahl Anschluss | 3 polig |
| Abgang Steckverbinder L1 | 2x 3polig, schwarz |
| Vorverdrahtung | 2,5 mm ² |
| Schutzart | IP20 |
| Befestigungsart | Aufrasten |
| Farbe | lichtgrau |
| Versand | 10 |

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.

