

Détecteur de présence P48LR, DALI-2, maître, 32 – 37 m, pour montage encastré (SnapFit), WAGO WINSTA® MIDI 2 m câble avec connecteur 5 pol, couleur blanc

353-751421-1

4 ans de garantie

Ce détecteur de présence est un maître DALI-2 pour la commande d'éclairage DALI dans un maximum de quatre zones. Il peut être commandé sans fil à l'aide de boutons-poussoirs. Les paramètres du détecteur peuvent être facilement modifiés à l'aide de l'appli Niko detector tool et de la communication Bluetooth® bidirectionnelle, tandis que le système de montage Snapfit® garantit une installation rapide et stable. De plus, le détecteur est équipé d'un câble précâblé et d'un connecteur femelle à 5 pôles qui est unique. Ces caractéristiques permettent d'éviter les erreurs d'installation, de rendre les connexions plus précises et de gagner du temps. Ce détecteur P48 permet d'activer les fonctions de commande d'éclairage suivantes dans les entrées, couloirs, bureaux, salles de classe et salles de réunion :

- Éclairage centré sur l'humain (HCL)
- blanc réglable
- quatre zones/circuits d'éclairage à intensité variable
- scénarios d'éclairage
- contrôle des luminaires non dimmables en externe sur le bus DALI avec coffret de distribution 353-70806
- multizone pour éclairage de tableau/tableau interactif
- lien maître/maître pour commande de zones adjacentes

Possibilité d'étendre la série avec jusqu'à dix détecteurs P47 DALI-2 secondaires avec un câble de 2 mètres et un connecteur. Attention au courant maximum garanti sur le bus DALI.

Utilisez le coffret de distribution 353-70804 pour répartir l'alimentation des luminaires DALI sur deux disjoncteurs et obtenir une plus grande sécurité d'alimentation.

Couleur de finition: blanc

Détecteurs secondaires compatibles: 353-651021-1, 353-751021-1

Commandes compatibles: 170-00005, 360-21001

WAGO



Bluetooth



DALI-2



maître



360°



ø 37 m posé
à 3 m de
hauteur



2 – 3.5 m



à encastrer
(SnapFit)

niko