

ARTICLE NO. 5275

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Affichage numérique, réglage de l'adresse de départ DMX par touches.
- Tension d'entrée flexible 12-24V avec connexion à vis.
- Fonction RDM peut réaliser la communication entre le maître DMX et le décodeur.
- Préréglage DMX pour des bandes de 1/2 ou 4 couleurs.
- Mieux adapté aux enregistrements vidéo grâce à la fréquence PWM réglable 2000/500Hz
- Effets de gradation plus beaux grâce à la courbe de gradation réglable (logarithmique ou linéaire)
- Mode autonome pour RGB/RGBW et variateur à 4 canaux. Programmes intégrés au lieu du signal DMX.
- Adapté aux bandes ou modules LED monochromes, bicolores, RGB ou RGBW à tension constante
- circuit de protection intégré (surcharge, surchauffe, court-circuit)

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		TENSION DE SORTIE	12 - 24 DC
POIDS EN KG	0.1	GARANTIE EN ANNéES	3
		MODE DE COMMANDE	DMX
Dimensions	Largeur: 50mm Hauteur: 23mm Longueur: 170mm	CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Oui
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934449
		DIMENSION LONGUEUR EN MM	170
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	50
ABMESSUNGEN HóHE MM	23		