



WH53820309Q



**kallysto apparent complet: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Courant électrique**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Courant de sortie       | 2400 mA |
| Courant assigné nominal | 16 A    |

**Tension**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tension de sortie | 5 - 5 V |
|-------------------|---------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Marron     |
| Code RAL              | 8014       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 88 mm |
| Largeur                              | 88 mm |
| Profondeur                           | 54 mm |
| Nombre d'unités                      | 3     |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm  |

**Raccordement**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13<br>USB |
|---------------------------|-----------------------------|

**Installation, montage**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | En saillie |
| Position de montage/connexion | Vertical   |

**Connectivité**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Type de connexion / prise    | QuickConnect<br>Raccordement à fiche<br>Borne de raccordement |
| Type de montage              | Fixation par vis  |
| Type de connecteur/prise USB | USB   |

**Équipement**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Cache, porte**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|  |      |
|--|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK04 |

---

**Sécurité**

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
|-------------------------|------|

---

**Fonctions**

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
|------------------------------|-----|

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec éclairage fonctionnel | Non |
|----------------------------|-----|

---

**Identification**

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

---

**Textes**

---

|         |   |
|---------|---|
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |
|---------|---|

---

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type A |
|------------------------|--------------------------|

---

|            |   |
|------------|---|
| Protection | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|---|

---

|                      |   |
|----------------------|---|
| Type de raccordement | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |
|----------------------|---|

---

|      |                |
|------|----------------|
| Type | Appareil gr. I |
|------|----------------|

---

**Durabilité**

---

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

---