

ARTICLE NO. 5121

CASAMBI Bouton-poussoir mural quadruple sans pile



page de l'article

- Interrupteur mural sans pile pour une commande confortable des luminaires via l'app CASAMBI
- L'interrupteur mural dispose de quatre touches programmables individuellement (luminaires individuels, groupes, luminosité, couleur, scènes, animations...)
- La programmation des touches individuelles s'effectue via l'app CASAMBI
- La première programmation s'effectue par smartphone / tablette avec interface NFC
- Différents profils préinstallés peuvent être sélectionnés dans l'app CASAMBI
- Portée max. 10m dans les bâtiments
- , cadre inclus Jäger direct Opus 55 Inform
- La partie centrale peut être utilisée dans les cadres d'autres séries d'interrupteurs avec une dimension intérieure de cadre de 55x55mm, comme : Jäger Direkt : Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten : 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira : Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung : AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Verre Berker : S.1, B.1, B.3, B.7 Verre
- L'énergie pour le signal radio est générée par l'énergie cinétique (Energy Harvesting) lorsque l'on appuie sur la touche.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 50.000
POIDS EN KG	0.061	GARANTIE EN ANNéES	2
		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Oui
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
Dimensions		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
Largeur: 81mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Hauteur: 14mm		NO ELDAS	941010769
Longueur: 81mm		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	81
		ABMESSUNGEN HóHE MM	14