

ARTICLE NO. 5378

**DOTLUX Détecteur de mouvement Radar pour LIGHTSHOWersmart**



page de l'article



- Un capteur radar / capteur à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace.
- Plus la masse est importante, plus la portée de détection est élevée.
- Le capteur radar offre une zone de détection étendue horizontalement.
- Ainsi, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE PRéDéCESSEUR</b>	4901	<b>TENSION D'ENTRée</b>	220 - 240 AC
<b>POIDS EN KG</b>	0.021	<b>CAPTEUR DE MOUVEMENT</b>	Radar on/off, 8m
		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé</b>	Non
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Dépend du bloc d'alimentation
<b>Dimensions</b>		<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>Diamètre: 58mm</b>		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>Longueur: 58mm</b>		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>Largeur: 58mm</b>		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>Hauteur: 20mm</b>		<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
		<b>MONTAGE EN APPARENT</b>	Oui
		<b>MODèLE</b>	-
		<b>MONTAGE DE RAILS DIN</b>	Non
		<b>ENCASTRé</b>	Non
		<b>CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR</b>	Non
		<b>BOîTIER</b>	Boîtier en plastique
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>NO ELDAS</b>	941007279
		Dimension Longueur en mm	
		<b>DIAMèTRE EN MM</b>	58
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	58
		<b>ABMESSUNGEN HóHE MM</b>	20