

ARTIKEL NR. 4343-2

**DOTLUX NOTSTROM-AKKU-KIT NOTLICHTBAUSTEIN 5W 10-90V Selbsttest Konstantleistung (3h)
für konstantstrombetriebene LED-Leuchten LiFePO4 6,4V**



zur Artikelseite

- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom-betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
- Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb
- Das Notstrombetrieb-AKKU-KIT ist vor allem zum Nachrüsten von z.B. Lichtbandsystemen aus dem DOTLUX-Sortiment ausgelegt z.B. linearen Leuchten
- Universal einsetzbar für alle LED Leuchten mit externen Vorschaltgeräten mit einer Betriebsspannung von 10-90 V DC.
- Dem Notstrombetrieb-AKKU-KIT liegen eine Betriebsstatus-LED mit Einbaufassung und ein Testschalter für eine externe Montage bei
- Das AKKU-KIT ersetzt nicht das Netzteil der LED Leuchte. Das AKKU-KIT muss zusätzlich zum Netzteil bestellt werden.
- Automatische Selbsttestfunktion
- Temperaturbeständig von -20 bis +55°C

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|
| WARENGRUPPE | EC000471_Notlichtbaustein | | |
| NACHFOLGEARTIKEL | - | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 AC |
| VORGÄNGERARTIKEL | 4343-1 | AKKULAUFZEIT | 3h |
| GEWICHT IN KG | 0.28 | SCHUTZKLASSE | II |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 5 | NOTLICHTTAUGLICH | Ja |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 10-90 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 10-90 |
| ABMESSUNGEN | | AUTOMATISCHER SELBSTTEST | automatischer Selbsttest |
| Breite: 30mm | | GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Ja |
| Höhe: 21mm | | LEUCHTMITTEL | - |
| Länge: 158mm | | BEG FÖRDERUNG | Nein |
| | | ELDAS-NR. | 927000003 |
| | | DURCHMESSER IN MM | 0 |
| | | ABMESSUNGEN BREITE MM | 30 |
| | | ABMESSUNGEN HÖHE MM | 21 |
| | | NENNSPANNUNG IN V | 6,4 |