

## Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten



### Steckbar Frontteil AK2, WAGO WINSTA® MIDI, in: 4pol H07V-U, out: je 1x3pol swL1/ wsL2, 125x100x42 mm, lichtgrau

- Schwarze und weisse Anschlüsse sind getrennt schaltbar.
- Ausgestattet mit T-Draht 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Alle Gehäuse sind serienmäßig mit einer Selbstverriegelung ausgestattet.
- Konfektioniert mit Anschlussadern 2,5 mm<sup>2</sup>
- Passend für WAGO WINSTA® MIDI bzw. Wieland gesis® CLASSIC GST18®.

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>AT7704</b>
E-Nr.:	127917229
EAN:	8712259325606
Länge	125 mm
Breite	100 mm
Tiefe	42 mm
Polzahl Anschluss	4 polig
Abgang Steckverbinder L1	1x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L2	1x 3polig, weiss
Vorverdrahtung	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Befestigungsart	Aufrasten
Farbe	lichtgrau
Versand	10

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Frontteil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen.

