

ARTICLE NO. 5378

DOTLUX Détecteur de mouvement Radar pour LIGHTSHOWersmart



page de l'article

- Un capteur radar / capteur à micro-ondes détecte la masse en mouvement dans l'espace.
- Plus la masse est importante, plus la portée de détection est élevée.
- Le capteur radar offre une zone de détection étendue horizontalement.
- Ainsi, les chariots élévateurs, par exemple, sont détectés plus tôt qu'avec un capteur PIR.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRéDéCESSEUR	4901	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
POIDS EN KG	0.021	CAPTEUR DE MOUVEMENT	Radar on/off, 8m
		GARANTIE EN ANNéES	5
		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		GRADATION SANS GRADATEUR	Dépend du bloc d'alimentation
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		MONTAGE EN APPARENT	Oui
		MODèLE	-
		MONTAGE DE RAILS DIN	Non
		ENCASTRé	Non
		CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR	Non
		BOîTIER	Boîtier en plastique
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941007279
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	58
		ABMESSUNGEN BREITE MM	58
		ABMESSUNGEN HòHE MM	20