

ARTICLE NO. 5713

DOTLUX Télécommande pour capteur SURFACE SURFACEsensor-exit 120 lm/W (4485-299120, 4932-199120)



page de l'article

- Télécommande pour DOTLUX SURFACEsensor et SURFACEsensor-exit
- Cette télécommande est nécessaire pour régler le capteur de mouvement et le capteur de lumière du jour des luminaires SURFACEsensor.
- Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour autant de luminaires que vous le souhaitez.
- La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages (infrarouge).
- Le luminaire confirme visuellement le réglage par un clignotement.
- Les valeurs suivantes peuvent être réglées :
- Plage de portée en 3 niveaux (100%, 75%, 50%, 25%) 3-5m
- Capteur de lumière du jour en 3 niveaux (arrêt, 15Lux, 50Lux)
- Durée d'éclairage (5sec, 1min, 5min, 10min)
- Luminosité en veille (OFF, 10%, 30%)
- Durée de veille (1min, 10 min, permanent)
- Lumière de nuit (3% en veille)
- Capteur (allumé, éteint)

CATéGORIE DE PRODUITS EC000678_Fernbedienung

ARTICLE DE SUCCESSION

-

ARTICLE PRéDéCESSEUR

4477

POIDS EN KG

0.033

GARANTIE EN ANNéES

5

SANS FIL

Oui

TRANSMISSION DE SIGNAL

Infrarouge

BIDIRECTIONNEL

Non

UNIDIRECTIONNEL

Oui

AUTO-APPRENTISSAGE

Nein

AVEC AFFICHAGE

Non

PRéPROGRAMMé

Oui

SOUTIEN BEG

Pertinent en Allemagne uniquement

NO ELDAS

535000000

DIMENSION LONGUEUR EN MM

120

ABMESSUNGEN BREITE MM

45

ABMESSUNGEN HóHE MM

18

Dimensions

Longueur: 120mm

Largeur: 45mm

Hauteur: 18mm