




TXA661A



## Universal-Dimmaktor 1-fach KNX easy, 1x300W, ESL/LED

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V        |
| Eingangsspannung          | 230 - 230 V      |
| Systemspannung            | 30 V DC über Bus |
| Hilfsspannung             | 230 - 230 V      |

#### Elektrischer Strom

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 2.30 mA |
|---------------------------------|---------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Anschluss

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Ausstattung

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
|---------------------|---|

#### Beleuchtung

|                    |      |
|--------------------|------|
| Leistung LED Lampe | 60 W |
|--------------------|------|

#### Ausstattung

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Bussystem Dimmaktor Ausführung | Steuerbaustein |
|--------------------------------|----------------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

#### Leistung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 300 W       |
| Glühlampenlast                | 300 - 300 W |
| Dimmleistung                  | 300 - 300 W |

#### Anschlussmöglichkeiten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein         |
| Anschluss-/Steckertyp  | quickconnect |

#### Einstellungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |
|-----------------------------|-------------|

#### Texte

|              |                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherung    | Überhitzungsschutz (Anzeige über LED)<br>Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)<br>Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED) |
| Dimmprinzip  | Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend<br>Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar                                       |
| Funktion     | Lernfunktion für optimierten Betrieb von<br>Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus<br>aktivierbar                                                  |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen                                                                                                                                  |
| Beschriftung | Grosses Beschriftungsfeld                                                                                                                                      |
| Schutz       | Mit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlusschutz                                                                                                          |