

ARTICLE NO. 5116

## CASAMBI Interface/passerelle DALI passive



page de l'article



- Passerelle CASAMBI vers DALI
- Idéal pour la commande de groupe DALI (max. 64 appareils DALI avec alimentation électrique DALI art.5119)
- Jusqu'à 250 appareils DALI par interface en fonction de l'alimentation DALI (max. 250mA=249 appareils)
- Interface DALI filaire pour une régulation confortable des sources lumineuses DALI via l'application Casambi
- convient pour l'intégration d'un capteur DALI traditionnel dans l'univers CASAMBI
- appareil passif, alimentation externe par câble DALI nécessaire ! compatible avec l'alimentation DALI (art. n° 5119)
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)
- différents profils préinstallés peuvent être sélectionnés dans l'application CASAMBI
- Commande de composants DALI via CASAMBI
- Commande de composants CASAMBI via DALI
- Adressage individuel DALI ou commande de groupe DALI/diffusion
- Commande complète via l'app CASAMBI :
- Régulation de la luminosité et de la couleur de la lumière
- Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
- Création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
- fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

**CATÉGORIE DE PRODUITS** EC002924...Steuergerät für Leuchten

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.015

### Dimensions

**Longueur:** 40mm

**Largeur:** 36mm

**Hauteur:** 14mm

**INDICE DE PROTECTION (IP)** IP20

**PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE** 9,5-22,5 DC

**GARANTIE EN ANNÉES** 2

**CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ** Non

**PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE** 9,5-22,5 DC

**COMPATIBLE AVEC CASAMBI** Oui

**COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT** Non

**COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT** Non

**COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA** Non

**SOUTIEN BEG** Pertinent en Allemagne uniquement

**NO ELDAS** 941010729

Dimension Longueur en mm

**DIAMÈTRE EN MM** 0

**ABMESSUNGEN BREITE MM** 36

**ABMESSUNGEN HÖHE MM** 14