

ARTIKEL NR. 5121

CASAMBI Wandtaster 4-fach batterieelos



zur Artikelseite

- batterieloser Wandschalter zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- Wandschalter verfügt über vier individuell programmierbare Tasten (Einzelleuchten, Gruppen, Helligkeit, Farbe, Szenen, Animationen...)
- Programmierung der individuellen Tasten erfolgt über die CASAMBI App
- Erstprogrammierung erfolgt per Smartphone / Tablet mit NFC-Schnittstelle
- Verschiedene vorinstallierte Profile sind in der CASAMBI App wählbar
- Reichweite max. 10m in Gebäuden
- inkl. Rahmen Jäger direkt Opus 55 Inform
- Das Mittelteil kann in Rahmen anderer Schalterserien mit einem Rahmeninnenmaß von 55x55mm eingesetzt werden, wie: Jäger Direkt: Opus 55 Inform, Opus 55 Kubus, Opus 55 Fusion Merten: 1-M, M-Smart, M-Arc, M-Plan, M-Creativ, M-Pure Gira: Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX Jung: AS 500, A 500, A plus, A creation, A creation Glas Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas
- Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei

WARENGRUPPE		EC002924_Steuergerät für Leuchten	
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHALTZYKLEN	> 50.000
GEWICHT IN KG	0.061	GARANTIE IN JAHREN	2
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
ABMESSUNGEN		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941010769
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	81
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	81
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	14