

EXPANDER FM PS DALI-2

Référence

919 488 069

Code GTIN

4015120429927



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Appareil, Amplificateur de signal
Conformité	CE, RoHS, DEEE, EAC
Garantie	3 ans

FIXATION

Type de montage	S'intègre à des boîtiers encastrés/boîtiers apparents/luminaires
Lieu de montage	Boîtier, Appareil
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	0,5 - 1,5 mm ²
Nombre de contacts	6

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 60 mm x Largeur 33 mm x Hauteur/profondeur 15 mm
Poids	20 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-20 °C...+55 °C

Description du produit

Expander DALI-2 avec alimentation de bus intégrée (25 mA, garantie) pour la commande d'appareils de service DALI-2 supplémentaires à partir d'une seule adresse DALI. Adapté à l'installation dans des boîtes d'encastrement. Du côté secondaire, l'expander DALI-2 assure la transmission par diffusion broadcast des commandes DALI reçues de la ligne DALI primaire. Une alimentation DALI séparée n'est pas nécessaire. Les lignes de bus avant et après l'expander sont isolées galvaniquement l'une de l'autre. Plusieurs expandeurs peuvent être utilisés en parallèle sur une ligne DALI.

Taux d'humidité relative	10 - 90 %, sans condensation
Couleur	gris clair

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	II
Tension nominale	120 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	12 - 20,5 V DC
Courant de sortie	25 mA
Consommation DALI nominale	2 mA
Consommation DALI de pointe	2 mA
Puissance nominale	3 W
Consommation de courant	10 mA

AUTOMATISATION

Tension de bus	9,5 - 22,5 V DC
Résistant aux courts-circuits	✓
Tension de sortie_max	20,5 V
Courant de sortie	25 mA

EXPANDER FM PS DALI-2


Référence

919 488 069

Code GTIN

4015120429927

Dimensions



Description détaillée du produit

- Module d'extension DALI-2 (Expander) pour la commande d'appareils de service DALI-2 supplémentaires à partir d'une seule adresse DALI
- Adapté à l'installation dans des boîtes d'encastrement
- Transmission par diffusion broadcast des commandes DALI entrantes vers la ligne DALI secondaire
- Alimentation de bus DALI (25 mA, garantie)
- Les lignes de bus avant et après l'expander sont isolées galvaniquement l'une de l'autre
- Plusieurs expandeurs peuvent être utilisés en parallèle sur une ligne DALI